LNB UNIVERSEL
8 sorties indépendantes

Fiche technique

CDPU8Z

LNB UNIVERSEL 8 sorties indépendantes .
Diamètre Fixation 40 mm
Protection des sorties F par couvercle coulissant

BANDE DE FREQUENCE RF D'ENTREE

* Bande Basse	: 10,7 – 11,7 MHz
* Bande Haute	: 11,7 – 12,75 MHz

FREQUENCE OSCILATEUR LOCAL

* Bande Basse	: 9,75 GHz +/-1 MHz (+/-3 MHz de –30° à +60°C)
* Bande Haute	: 10,6 GHz +/-1 MHz (+/-3 MHz de –30° à +60°C)

BANDE DE FREQUENCE BIS DE SORTIE

* Bande Basse	: 950-1950 MHz
* Bande Haute	: 1100-2150 MHz

COMMANDE DE SELECTION DE BANDE

*Bande Basse *Bande Haute	: 22 kHz +/- 4 kHz - 0,6 Vcc +/-0,2 V

FACTEUR DE BRUIT

*Bruit à 20°C	: 0,7 dB

FRACARRO FRANCE S.A.S
14 bis, rue du Ratrait
92158 SURESNES Cedex
Tel: +33 1 47 28 34 00
Fax: + 33 1 47 28 34 21
R.C.S. Nanterre B 442 091 567
Capital Social : € 2 000 000

Janvier 2004

portenseigne

LNB UNIVERSEL
8 sorties indépendantes

Fiche technique

CDPU8Z

BRUIT DE PHASE	
*Phase de bruit	: <-65 dBc/Hz à 1 KHz
	: <-80 dBc/Hz à 10 KHz
	: <-110 dBc/Hz à 100 KHz
GAIN	: 48 – 60 dB, 55 dB typ.
ONDULATIONS	: < +/-0,5 dB / 27 MHz
POLARISATION CROISEE	: 25dB
TENSION DE COMMANDE POLARISATION	
* Polarisation verticale	: 11,5 – 14,2 V
* Polarisation horizontale	: 15.8 –19 V
CONSOMMATION	: 220 mA typ. 250 mA max.
ADAPTATION D'IMPEDANCE	
* Sorties	: 10dB typ / 75 Ohms
CONNECTEURS	: 8 embases F
ETANCHEITE	: IP55
TEMPERATURE	: - 40° à + 60 ° C
CONFORME NORME CE	

FRACARRO FRANCE S.A.S
14, bis rue du Ratrait
92150 SURESNES
Tél : +33 1 47 28 34 00
Télécopie : + 33 1 47 28 34 21
R.C.S. Nanterre B 442 091 567
Capital Social € 2.000.000

Février - 03

portenseigne