



CB-85



CB-21



TO-116
(CB-2)



CB-108

T.V. Radio
Radio T. V.

Applications <i>Applications</i>	Type <i>Type</i>	Suffix <i>Suffixe</i>	Case <i>Boîtier</i>	Principal characteristics <i>Caractéristiques principales</i>	$T_{amb} = 25^{\circ}C$	CIL 76 Page Page
Voltage regulator for varicaps - tuners <i>Regulateur de tension fixe pour tuners à varicaps</i>	TAA 550	1	CB-85	$31 V < V_Z < 32,2 V / I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega / I_Z = 5 mA$		931
		2		$31,8 V < V_Z < 34,2 V / I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega / I_Z = 5 mA$		931
		3		$33,8 V < V_Z < 35 V / I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega / I_Z = 5 mA$		931
IF amplifier-limiter ; FM demodulator <i>Amplificateur-limiteur FI ; démodulateur FM</i>	TAA 661	B BC	CB-21	Minimal input voltage for limitation (5,5 MHz) ; 50 μV <i>Tension d'entrée au seuil de limitation (5,5 MHz) ; 50 μV</i> AF output voltage ($\Delta f \pm 50 kHz$) 1,4 Vrms <i>Tension BF de sortie 1,4 Vrms</i> AM rejection 50 dB <i>Réjection de la modulation d'amplitude 50 dB</i> ($V_I = 10 mV ; \Delta f \pm 50 kHz ; m = 0,3$)		935
Line oscillator combination for T.V. sets <i>Oscillateur lignes pour téléviseurs</i>	TAA 790	A	TO-116	$V_{CCmax} = 10 V$ $V_O = 2V$		945
		B	CB-108	Output pulses width 14 μs <i>Largeur des impulsions de sortie 14 μs</i>		
IF amplifier - limiter ; demodulator <i>Amplificateur - limiteur FI ; démodulateur FM</i>	TAA 930	A AC B BC	TO-116 CB-21	Minimal input voltage for limitation 50 μV <i>Tension d'entrée au seuil de limitation 50 μV (5,5 MHz)</i> AF output voltage ($\Delta f \pm 50 kHz$) 1,4 Vrms <i>Tension BF de sortie 1,4 Vrms</i> AM rejection 55 dB <i>Réjection de la modulation d'amplitude 55 dB</i> ($V_I = 10 mV ; \Delta f \pm 50 kHz ; m = 0,3$)		951